

MH-ZX-16

センサ用受信機/コントロールパネル



【特 徴】

- ・ MH-800、MH-802、MH-802Wの受信機、コントロールパネルとして使用
- ・ 12個の無線監視ゾーンと、有線のバスで最大16個のアラームモジュールを展開可能
- ・ 最大64個のインジケータの出力をサポート

【仕 様】

▼主な仕様

電源電圧	DC12V/24V
消費電流	スタンバイ電流 30mA、アラーム 100mA
展開防衛エリア	12 個の無線監視ゾーンと最大 16 個の有線アラームモジュール
リレー出力	1
ディスプレイ	LED 表示
ネットワーク機能	電話回線を通して任意の電話番号に警告可能
動作温度・湿度	-10 °C ~ +50 °C、湿度 0~85%
寸法(mm)	350 × 285 × 78(長さ×幅×厚さ)