

MH-802W

赤外線・電波併用感知式人感センサー(無線タイプ)



【特徴】

- ・ 無線タイプ
- ・ 赤外線と電波の両方で検知し、誤動作を防止
- ・ MH-ZX-16と組み合わせて使用する

【仕様】

▼主な仕様

電源電圧	DC9V
消費電流	12.5mA
検出範囲	12 × 12m
使用周波数	315MHz/433MHz
無線到達距離	150m
寸法(mm)	112 × 59 × 40